Chargeur de voiture

Model: **AK-CI-01**

Code produit	AK-CI-01
Type de produit	Chargeur de voiture
Tension d'alimentation	12 V
Fréquence de sortie	50 +/- 2 Hz
La puissance maximale	150 W
Puissance instantanée maximale	300 W
Consommation d'énergie sans charge	<0.25 A
Interrupteur mécanique	Oui
OVP	Oui
OCP	Oui
OPP	Oui
OTP	Oui
SCP	Oui
Taille de ventilateur	40 mm
Ajustements ventilateur	Automatique
Longueur de câble	0.6 m
La fiche du câble #1	Prise française (broches) CEE 7/5
La fiche du câble #2	USB 2.1A, USB 1A
Paramètres de puissance	230V +/- 10% AC 150W max
Type d'onde sinusoïdale	Sinusoïdale modulée
Fusible	20 A
Conformité avec DCP (Dedicated Charging Port)	Oui
La couleur du produit	Noire
Couleur de rétroéclairage	LED rouge, LED verte
MTBF	10000 h
Température	< 65 °C
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	170 x 90 x 80 mm
Taille du paquet (L x W x H)	260 x 100 x 100 mm
Poids net	464.4 g
Poids brut	614.8 g
Conformité CE	Oui
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Accessoires fournis	Fusible 20 A
Code EAN	5901720132970
Garantie	24 mois

Description

Le convertisseur de voiture Akyga® AK-CI-01 d'une puissance de 150 W est destiné à l'alimentation des appareils électriques nécessitant une tension de 230 V CA à partir d'une prise allume-cigare de 12 V. L'onde sinusoïdale modifiée produite à la sortie (c'est-à-dire une tension alternative avec une onde rectangulaire) permet une construction simple du dispositif, réduisant ainsi son taux de défaillance.
Le convertisseur possède une prise à travers laquelle il peut alimenter un appareil électrique avec une fiche standard française CEE 7/5 (avec broche). De plus, l'onduleur Akyga® AK-CI-01 est équipé de deux ports USB avec différents niveaux de courant, ce qui le rend idéal pour charger une large gamme de smartphones, tablettes et autres accessoires disponibles sur le marché.
Le produit sera également adapté pour alimenter la navigation, le powerbank, les tablettes, les écouteurs Bluetooth, les haut-parleurs portables et tous les autres appareils mobiles et accessoires pouvant être chargés via le port USB.
Chacune des prises d'inverseur a été décrite afin de faciliter leur identification et de connecter des dispositifs aux prises qui leur sont destinées. Le produit est doté d'un commutateur manuel qui vous permet d'éteindre toutes les prises sans débrancher l'alimentation de l'allume-cigarette. Deux voyants situés en haut de l'onduleur informent du bon fonctionnement de l'appareil ou avertissent de toute irrégularité.
La forme circulaire de la base de l'onduleur Akyga® AK-CI-01 le rend parfaitement adapté aux porte-gobelets pour voiture, tandis que le câble de 0,6 mètre lui permet d'être placé et connecté librement.
Sécurité et certificats garantissent le bon fonctionnement de l'onduleur Akyga® AK-CI-01 et une alimentation sûre pour les appareils connectés. Un fusible de rechange de 20 A est fourni avec l'équipement, qui est destiné à protéger les circuits électroniques contre les dommages. S'il est brûlé, le fusible peut être facilement remplacé par un nouveau.