



## Chargeur de batterie

Model: AK-BC-02



Code produit	AK-BC-02
Type de produit	Chargeur de batterie
Tension d'alimentation	110-240 V / 50/60 Hz
La tension de sortie	1.2 V
Type de batterie	Ni-MH
Interrupteur mécanique	Aucun
Mise à la terre	Oui
OVP	Oui
OCP	Oui
OPP	Oui
OTP	Oui
SCP	Oui
Connecteur d'alimentation	IEC C8
Longueur de câble	0.5 m
Paramètres de puissance	2.4 V DC 1500 mAh; AA 330 mA x 2 (or 4,6,8); AAA 150 mA x 2 (or 4,6,8)
Matériel	ABS
La couleur du produit	Grey
Température	0 - 35 °C
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	173 x 90 x 29 mm
Taille du paquet (L x W x H)	245 x 140 x 46 mm
Poids net	164.3 g
Poids brut	246.2 g
Conformité CE	Oui
FCC conformité	Oui
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Accessoires fournis	Câble AK-RD-01A
Code EAN	5901720132758
Garantie	24 mois





## La description

Le chargeur Akyga® AK-BC-02 est une solution universelle pour charger deux types de piles: AA (R6) et AAA (R03). Un chargeur pratique de haute qualité qui permet de charger simultanément jusqu'à 8 batteries par paire de deux liaisons. Permet une charge rapide (1-5 heures). Grâce aux canaux indépendants, les batteries rechargées peuvent avoir différentes tailles, capacités et peuvent également provenir de différents fabricants. Le statut de charge est signalé par 4 diodes LED qui, dans le processus de charge, brillent en rouge vif et, après la charge, brillent en rouge pâle.

Le chargeur est équipé de toutes les garanties nécessaires et des garanties supplémentaires pour se protéger contre:

- les effets de surcharge et de court-circuit,
- surcharger la batterie,
- surchauffe des cellules (60°C),
- charger des batteries incorrectes, endommagées ou mal polarisées (entraînant la déconnexion de la charge).

Le chargeur est conçu pour les batteries Ni-MH.

Le kit comprend un chargeur AA / AAA 8x et un cordon d'alimentation de 0,5 m de long.