Adaptateur AC/DC

Model: **AK-CH-21**

Code produit	AK-CH-21
Type de produit	Adaptateur AC/DC
Série	Universel
Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Consommation d'énergie	max. 16 A
La puissance maximale	PD/PPS 65 W, AC 4000 W
Interrupteur mécanique	Non
Mise à la terre	Oui
OVP	Oui
OCP	Oui
OTP	Oui
SCP	Oui
Connecteur d'alimentation	CEE 7/7
Longueur de câble	1.5 m
Paramètres de puissance	AC 230 V / 16 A
La tension de sortie USB-A	4.5 V / 5 A, 5 V / 4.5 A, 9 V / 3 A, 12 V / 5 A, 20 V / 1.5 A (Max. 30 W)
La tension de sortie USB-C	USB-C1 - 5 V / 3 A , 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3.25 A (Max. 65 W), PPS: 3.3-11 V / 5 A (Max. 65 W), USB-C2 - 5 V / 3 A , 9 V / 3 A, 12 V / 2.25 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1.5 A (Max. 30 W)
Matériel	PC V0 Fireproof
La couleur du produit	Noire
Couleur de rétroéclairage	LED bleue
Température	0 - 25 °C
Taille du produit (L x W x H)	107 x 48 x 40 mm
Taille du paquet (L x W x H)	256 x 112 x 51 mm
Poids net	430 g
Poids brut	497 g
Conformité CE	Oui
FCC conformité	Oui
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Code EAN	5901720139191
Garantie	24 mois

La description

L'adaptateur de courant Akyga® AK-CH-21 combine les fonctionnalités d'un chargeur secteur USB et d'un câble d'extension. Il est idéal pour ceux qui recherchent un moyen polyvalent de charger rapidement plusieurs appareils simultanément. Ce chargeur est doté de **deux ports USB de type C** et d'**un port USB-A**. Le port USB-C principal offre une puissance de **65 W**, parfaite pour charger rapidement les ordinateurs portables, tandis que les seconds ports USB-C et USB-A offrent une puissance de **30 W** chacun, idéale pour les téléphones, les écouteurs sans fil et d'autres accessoires.
De plus, grâce à l'utilisation de la **technologie révolutionnaire GaN** (nitrure de gallium), l'AK-CH-21 impressionne par sa taille compacte et son efficacité inégalée. C'est définitivement plus qu'un simple chargeur USB-C - c'est un appareil de haute technologie qui fournit une puissance supérieure à celle des chargeurs traditionnels. En outre, le chargeur prend en charge les technologies de charge rapide telles que **Power Delivery** et **Quick Charge 3.0**, ainsi que le protocole d'alimentation programmable (PPS). Grâce à ces technologies, le chargeur offre des performances de charge maximales et un réglage adaptatif de la puissance en fonction des besoins de l'appareil connecté.
Le chargeur USB AK-CH-21 est équipé d'une **prise universelle de 230 V CA**. Cette caractéristique ajoute une fonctionnalité supplémentaire, permettant de connecter un autre chargeur ou tout appareil doté d'une prise Schuko, ce qui en fait une station de charge de bureau idéale.
Le chargeur mural USB-C dispose également d'un **câble d'alimentation CEE 7/7 de 1,5 m** intégré. Il peut être facilement branché dans la prise de courant située sous une table, ce qui facilite le maintien d'un espace de travail esthétique et organisé. Cette fonctionnalité rend l'AK-CH-21 idéal pour ceux qui accordent de l'importance à la fois à la performance et à l'esthétique de leur bureau.