Model: **AK-SC-E13**

Code produit	AK-SC-E13
Nombre de phases	1 phase
Courant maximum	32 A
Connecteur d'alimentation	Connecteur mâle de Type 2 (IEC 62196-2)
Bouchons plaqué	Argent
La couleur du produit	Blanc
Taille du produit (L x W x H)	260 x 60 x 50 mm
Poids net	311 g
Code EAN	5901720139481

La description

Le connecteur Akyga® AK-SC-E13 Type 2 est un accessoire pour le remplacement ou l'assemblage des **câbles de recharge** pour VE. Elle convient parfaitement au remplacement d'un connecteur endommagé dans un adaptateur, ainsi qu'à la création d'un câble de recharge pour VE personnalisé. La fiche est équipée d'un connecteur mâle de type 2 (IEC62196-2), communément appelé Mennekes. Cette version est l'un des types de connecteurs les plus populaires sur le marché européen des voitures électriques. Le connecteur mâle est utilisé pour connecter le câble du côté de la station de charge EVSE.
La prise de service de type 2 d'Akyga se caractérise par sa construction de haute qualité et sa durabilité, ce qui garantit une utilisation durable et fiable. En outre, les broches du connecteur de type 2 ont été **recouvertes d'une couche d'argent**. Cela augmente leur résistance à la corrosion et permet une **charge de courant allant jusqu'à 32 A**, ce qui convient aux systèmes monophasés.
L'assemblage de la prise de type 2 doit être effectué par un professionnel afin de garantir un fonctionnement correct et d'éviter les risques potentiels. Une installation incorrecte du connecteur peut entraîner des dommages matériels, ainsi que des risques pour la santé ou la vie (par exemple, en cas d'électrocution). Il est recommandé d'effectuer l'installation conformément aux normes de sécurité les plus strictes.