Adaptateur AC/DC

Model: **AK-EV-11**

Code produit	AK-EV-11
Type de produit	Adaptateur AC/DC
Tension d'alimentation	100-240 V
Consommation d'énergie	< 2.5 A
Efficacité	> 80 %
La tension de sortie	42.0 V
Ampérage de sortie	2 A
Outlet longueur du cordon	1 m
Connecteur de sortie	GX12 3-pin 9mm
La puissance maximale	84 W
Entrée de l'alimentation	IEC C8
Interrupteur mécanique	Aucun
Mise à la terre	Aucun (classe de protection II)
Classification IP	IP20
OVP	Oui
OCP	Oui
OPP	Oui
SCP	Oui
Filtre en ferrite	Aucun
Câble d'alimentation inclus	Aucun
Matériel	ABS
La couleur du produit	Noire
Couleur de rétroéclairage	Diode bicolore
Affichage	Aucun
MTBF	10000 h
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	140 x 59 x 33 mm
Taille du paquet (L x W x H)	190 x 92 x 38 mm
Poids net	322 g
Poids brut	371 g
Conformité CE	Oui
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Code EAN	5901720136930
Garantie	24 mois

Description

Le **bloc d'alimentation Akyga® AK-EV-11** est utilisé **pour charger les scooters et les skateboards électriques**. Elle possède un connecteur à 3 broches, communément appelé mini XLR. Il s'agit d'une petite **fiche de 9 mm**, qui s'adapte entre autres aux produits de Goclever, Skymaster, Smart Balance, Kawasaki, Manta, ou Razor. Les paramètres de puissance fournis de **42 V / 2 A** vous permettront de recharger les batteries des véhicules électriques équipés d'un pack de cellules Li-Ion de 36 V. Le plus grand avantage de ce produit est sa **grande efficacité** et sa **fiabilité**. De plus, la **lumière LED** intégrée vous permettra de surveiller le processus de charge de l'appareil, tandis que le **câble d'un mètre** de long assurera la commodité pendant l'utilisation.