



Adaptateur AC/DC

Model: **AK-ND-17**

2.5 mm



5.5 mm

20.0 V / 3.25 A / 65 W



Code produit	AK-ND-17
Type de produit	Adaptateur AC/DC
Compatible avec	Fujitsu / HP / Compaq / Toshiba
Série	Dédié
Tension d'alimentation	100-250 V
Consommation d'énergie	< 2.4 A
Efficacité	> 80 %
La tension de sortie	20 V
Ampérage de sortie	3.25 A
Outlet longueur du cordon	1.2 m
Connecteur de sortie	5.5 x 2.5 mm
La puissance maximale	65 W
Entrée de l'alimentation	IEC C6
Interrupteur mécanique	Aucun
Mise à la terre	Oui
Démarrage en douceur	Oui
OVP	Oui
OCP	Oui
OPP	Oui
OTP	Oui
SCP	Oui
Filtre en ferrite	Oui
Connecteur USB	Aucun
Câble d'alimentation inclus	Non
Matériel	ABS
La couleur du produit	Noire
Couleur de rétroéclairage	LED verte
Affichage	Aucun
MTBF	100000 h
Température	5 - 50 °C
Package	EcoBox
Taille du produit (L x W x H)	114 x 49 x 30 mm
Taille du paquet (L x W x H)	190 x 90 x 38 mm
Poids net	202 g
Poids brut	251 g
Conformité CE	Oui
FCC conformité	Oui
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Code EAN	5901720130808



Description

Akyga® AK-ND-17 est un bloc d'alimentation dédié pour les appareils alimentés en 20V / 3.25A, 65W et 5.5*2.5 mm. Le cordon de l'adaptateur d'alimentation a été équipé d'un noyau de ferrite de haute qualité qui prévient et protège les appareils contre les courants de mode possibles et les bruits à haute fréquence. Un ensemble de protecteurs (OVP, OTP, OPP, SCP et OCP) garantit un fonctionnement 100% sécurisé et stable à la fois du dispositif alimenté et de l'alimentation. Une sécurité supplémentaire pour l'équipement est fournie par la technologie de démarrage progressif, qui neutralise le choc de la première course de courant pendant le démarrage de l'appareil.

Toutes les alimentations Akyga sont fournies dans une EcoBox respectueuse de l'environnement.

Une alimentation dédiée aux ordinateurs portables Fujitsu, HP / Compaq et Toshiba.

Nous vous encourageons à utiliser notre [laptop recherche de l'adaptateur secteur](#).