Filtre EMI

Model: **EN2090-16-F**

Code produit	EN2090-16-F
Type de produit	Filtre EMI
Type de filtre	Anti-interférence
Courant de travail maximum	16 A
Pistes	Connecteurs 6,3 mm
Courant de fuite	1.00mA @120 VAC 60 Hz, 1.73mA @250 VAC 50 Hz
Nombre de pôles	2
Matériel	Métal
Température	-25`C - +100`C
Taille du produit (L x W x H)	115 x 57 x 45 mm
Poids net	521 g
Poids brut	566 g
Conformité CE	Oui
RoHS conformité	Oui
REACH conformité	Oui
Code EAN	5901720139016

La description

Le filtre secteur EN2090-16-F EMI est conçu pour protéger efficacement les équipements électriques et électroniques contre les interférences électromagnétiques (EMI). Grâce à sa capacité à gérer un courant de fonctionnement maximal de **16 A**, il est en mesure de répondre aux exigences des appareils de grande puissance tout en garantissant un filtrage efficace des interférences. De plus, les fils du filtre de suppression EMI sont équipés de **connecteurs de 6,3 mm de diamètre.** Il est ainsi possible de connecter le filtre de manière sûre et rapide à différents types d'équipements.